

10.1 " IPS ЖК-дисплей LVDS Емкостный сенсорный экран 10 дюймов ЖК-модуль



наименование товара	10.1 " IPS ЖК-дисплей LVDS Емкостный сенсорный экран 10 дюймов ЖК-модуль
ЖК-дисплей	10,1 дюйма TFT LCD-дисплей модуль
Режим отображения	IPS.
Разрешение	1280x800.
Изложение измерения (мм)	229.46x149.10x4.90.
Активная область (мм)	216.96x135.60.
Точечный шаг (мм)	0,1695x0.1695.
Направление просмотра	Все
Интерфейс	Интерфейс LVDS, 40 PIN-код
Твердость поверхности	6H.
Яркость (CD / М ² Несомненно	350.
Контрастность	800: 1.
Подсветка	30 белый светодиод
Подсветка подачи (Текущее / напряжение)	200 мА 8,8 В.
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

* KWH101KQ07-C01 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического кристалльного кристалльного кристаллятора типа трансмиссионного типа (LCD).

* Он состоит из TFT LCD-панели, драйвера IC, FPC, подсветки, СТР.

* Это 1280x800 разрешение TFT LCD модуль.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.

- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Соответствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



Specification:

- 10.1 Inch IPS LCD Display
- 1280x800 Resolution
- With 40pin LVDS Interface
- With Capacitive Touch Panel

